



Поиск: [по сайту](#) [по архиву новостей](#)

Сегодня: Суббота, 6 Ноября 2004

Разделы сайта

Первая полоса

Железо

Компьютеры

Процессоры

Материнские платы

Память

Видеокарты

Звуковые карты

Сетевые карты

Накопители

Устройства ввода

Корпуса

Мониторы

Принтеры

Модемы

Сканеры

Цифровые камеры

Плоттеры

Дигитайзеры

ИБП

Кабели / Разъемы

Ссылки

Софт

Операционные системы

Приложения

Ссылки

Разное

Интернет

Полезняшки

Читальный зал

Конференц-зал

Комната смеха

Веб-камеры

Желтые страницы

Сети

Поиск информации

Операционные системы

Коды ошибок в WINDOWS

	0000	0x0000	Операция успешно завершена.
	0001	0x0001	Неверная функция.
	0002	0x0002	Системе не удастся найти указанный файл.
	0003	0x0003	Системе не удастся найти указанный путь.
	0004	0x0004	Системе не удастся открыть файл.
	0005	0x0005	Нет доступа.
	0006	0x0006	Неверный дескриптор.
	0007	0x0007	Повреждены управляющие блоки памяти.
	0008	0x0008	Недостаточно памяти для обработки команды.
	0009	0x0009	Неверный адрес управляющего блока памяти.
	0010	0x000A	Ошибка в среде.
	0011	0x000B	Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат.
	0012	0x000C	Код доступа неверен.
	0013	0x000D	Ошибка в данных.
	0014	0x000E	Недостаточно памяти для завершения операции.
	0015	0x000F	Системе не удастся найти указанный диск.
	0016	0x0010	Не удается удалить каталог
	0017	0x0011	Системе не удастся переместить файл на другой диск.
	0018	0x0012	Больше файлов не осталось.
	0019	0x0013	Носитель защищен от записи.
	0020	0x0014	Системе не удастся найти указанное устройство.
	0021	0x0015	Устройство не готово.
	0022	0x0016	Устройство не опознает команду.
	0023	0x0017	Ошибка в данных (CRC)
	0024	0x0018	Длина выданной программой команды слишком велика.
	0025	0x0019	Не удается найти заданную область или дорожку на диске.
	0026	0x001A	Нет доступа к диску или дискете.
	0027	0x001B	Не удается найти заданный сектор на диске.
	0028	0x001C	На принтере кончилась бумага.
	0029	0x001D	Системе не удастся произвести запись на устройство.
	0030	0x001E	Системе не удастся произвести чтение с устройства.
	0031	0x001F	Присоединенное к системе устройство не работает.
	0032	0x0020	Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом.
	0033	0x0021	Процесс не может получить доступ к файлу, так как часть этого файла заблокирована другим процессом.
	0034	0x0022	В устройство вставлен неверный диск. Вставьте %2 (серийный номер тома: %3) в устройство %1.
	0036	0x0024	Слишком много файлов открыто для совместного доступа.
	0038	0x0026	Достигнут конец файла.
	0039	0x0027	Диск заполнен до конца.
	0050	0x0032	Запрос сети не поддерживается.
	0051	0x0033	Удаленный компьютер недоступен.
	0052	0x0034	В сети имеется два ресурса с одинаковыми именами.
	0053	0x0035	Не найден сетевой путь.
	0054	0x0036	Сеть занята.
	0055	0x0037	Сетевой ресурс или устройство более недоступно.
	0056	0x0038	Достигнут предел по числу команд для сетевой части BIOS.
	0057	0x0039	Аппаратная ошибка сетевой платы.
	0058	0x003A	Указанный сервер не может выполнить требуемую операцию.
	0059	0x003B	Неожиданная ошибка в сети.
	0060	0x003C	Несовместимый удаленный контроллер.
	0061	0x003D	Очередь принтера заполнена до конца.
	0062	0x003E	На сервер отсутствует место для записи файла, выводимого на печать.
	0063	0x003F	Ваш файл, находившийся в очереди вывода на печать, был удален.
	0064	0x0040	Указанное сетевое имя более недоступно.
	0065	0x0041	Нет доступа к сети.
	0066	0x0042	Неверно указан тип сетевого ресурса.
	0067	0x0043	Не найдено сетевое имя.
	0068	0x0044	Превышен предел по числу имен для локальной сетевой платы компьютера.
	0069	0x0045	Превышен предел по числу сеансов сетевой системы ввода/вывода (BIOS).
	0070	0x0046	Сервер сети был остановлен или находится в процессе запуска.
	0071	0x0047	Количество подключений к удаленному компьютеру достигло предела, поэтому установка дополнительных подключений невозможна.
	0072	0x0048	Работа указанного принтера или дискового накопителя была остановлена.
	0080	0x0050	Файл существует.
	0082	0x0052	Не удается создать файл или каталог.
	0083	0x0053	Сбой прерывания INT 24
	0084	0x0054	Недостаточно памяти для обработки запроса.
	0085	0x0055	Имя локального устройства уже используется.
	0086	0x0056	Сетевой пароль указан неверно.
	0087	0x0057	Параметр задан неверно.
	0088	0x0058	Ошибка записи в сети.
	0089	0x0059	В настоящее время системе не удастся запустить другой процесс.
	0100	0x0064	Не удастся создать еще один системный семафор.
	0101	0x0065	Семафор эксклюзивного доступа занят другим процессом.

0102	0x0066	Семафор установлен и не может быть закрыт.
0103	0x0067	Семафор не может быть установлен повторно.
0104	0x0068	Запросы к семафорам эксклюзивного доступа на время выполнения прерываний не допускаются.
0105	0x0069	Этот семафор более не принадлежит использовавшему его процессу.
0106	0x006A	Вставьте диск в устройство %1.
0107	0x006B	Программа была остановлена, так как нужный диск вставлен не был.
0108	0x006C	Диск занят или заблокирован другим процессом.
0109	0x006D	Канал был закрыт.
0110	0x006E	Системе не удастся открыть указанное устройство или файл.
0111	0x006F	Указано слишком длинное имя файла.
0112	0x0070	Недостаточно места на диске.
0113	0x0071	Исчерпаны внутренние идентификаторы файлов.
0114	0x0072	Внутренний идентификатор конечного файла неверен.
0117	0x0075	Вызов IOCTL приложением произведен неверно.
0118	0x0076	Параметр проверки записи данных имеет неверное значение.
0119	0x0077	Система не может обработать полученную команду.
0120	0x0078	Эта функция допустима только в режиме Win32.
0121	0x0079	Истек интервал ожидания семафора.
0122	0x007A	Область данных, переданная по системному вызову, слишком мала.
0123	0x007B	Синтаксическая ошибка в имени файла, имени каталога или метке тома.
0124	0x007C	Неверный уровень системного вызова.
0125	0x007D	У диска отсутствует метка тома.
0126	0x007E	Не найден указанный модуль.
0127	0x007F	Не найдена указанная процедура.
0128	0x0080	Дочерние процессы, окончания которых требуется ожидать, отсутствуют.
0129	0x0081	Приложение %1 нельзя запустить в режиме Win32.
0130	0x0082	Попытка использовать дескриптор файла для открытия раздела диска и выполнения операции, отличающейся от ввода/вывода нижнего уровня.
0131	0x0083	Попытка поместить указатель на файл перед началом файла.
0132	0x0084	Указатель на файл не может быть установлен на заданное устройство или файл.
0133	0x0085	Команды JOIN и SUBST не могут быть использованы для дисков, содержащих уже объединенные диски.
0134	0x0086	Попытка использовать команду JOIN или SUBST для диска, уже включенного в набор объединенных дисков.
0135	0x0087	Попытка использовать команду JOIN или SUBST для диска, который уже был отображен.
0136	0x0088	Попытка снять признак объединения с диска, для которого команда JOIN не выполнялась.
0137	0x0089	Попытка снять признак отображения с диска, для которого команда SUBST не выполнялась.
0138	0x008A	Попытка объединить диск с каталогом на объединенном диске.
0139	0x008B	Попытка отобразить диск на каталог, находящийся на отображенном диске.
0140	0x008C	Попытка объединить диск с каталогом на отображенном диске.
0141	0x008D	Попытка отобразить диск на каталог, находящийся на объединенном диске.
0142	0x008E	В настоящее время выполнить команду JOIN или SUBST невозможно.
0143	0x008F	Система не может объединить или отобразить диск на каталог (с каталогом) с этого же диска.
0144	0x0090	Этот каталог не является подкаталогом корневого.
0145	0x0091	Каталог пуст.
0146	0x0092	Указанный путь используется для отображенного диска.
0147	0x0093	Недостаточно ресурсов для обработки команды.
0148	0x0094	Указанный путь в настоящее время использовать нельзя.
0149	0x0095	Попытка объединить или отобразить диск, каталог на котором уже используется для отображения.
0150	0x0096	Сведения о трассировке в файле CONFIG.SYS не найдены, либо трассировка запрещена.
0151	0x0097	Число семафоров для DosMuxSemWait задано неверно.
0152	0x0098	Не выполнен вызов DosMuxSemWait. Установлено слишком много семафоров.
0153	0x0099	Некорректный вызов DosMuxSemWait.
0154	0x009A	Длина метки тома превосходит предел, установленный для файловой системы.
0155	0x009B	Не удастся создать еще один поток команд.
0156	0x009C	Принимающий процесс отклонил сигнал.
0157	0x009D	Сегмент уже освобожден и не может быть заблокирован.
0158	0x009E	Блокировка с сегмента уже снята.
0159	0x009F	Адрес идентификатора потока команд задан неверно.
0160	0x00A0	DosExecPgm передан неверный аргумент.
0161	0x00A1	Путь указан неверно.
0162	0x00A2	Сигнал уже находится в состоянии обработки.
0164	0x00A4	Создание дополнительных потоков команд невозможно.
0167	0x00A7	Не удастся снять блокировку с области файла.
0170	0x00AA	Требуемый ресурс занят.
0173	0x00AD	Запрос на блокировку соответствует определенной области.
0174	0x00AE	Файловая система не поддерживает указанные изменения типа блокировки.
0180	0x00B4	Системой обнаружен неверный номер сегмента.
0182	0x00B6	Операционная система не может запустить %1.
0183	0x00B7	Невозможно создать файл, так как он уже существует.
0186	0x00BA	Передан неверный флаг.
0187	0x00BB	Не найдено указанное имя системного семафора.
0188	0x00BC	Операционная система не может запустить %1.
0189	0x00BD	Операционная система не может запустить %1.
0190	0x00BE	Операционная система не может запустить %1.
0191	0x00BF	Не удастся запустить %1 в режиме Win32.
0192	0x00C0	Операционная система не может запустить %1.
0193	0x00C1	%1 не является приложением Win32.
0194	0x00C2	Операционная система не может запустить %1.
0195	0x00C3	Операционная система не может запустить %1.
0196	0x00C4	Операционная система не может запустить это приложение.

0197 0x00C5 Конфигурация операционной системы не рассчитана на запуск этого приложения.

0198 0x00C6 Операционная система не может запустить %1.

0199 0x00C7 Операционная система не может запустить это приложение.

0200 0x00C8 Сегмент кода не может превышать 64 Кбайт.

0201 0x00C9 Операционная система не может запустить %1.

0202 0x00CA Операционная система не может запустить %1.

0203 0x00CB Системе не удастся найти указанный параметр среды.

0205 0x00CD Ни один из процессов в дереве команды не имеет обработчика сигналов.

0206 0x00CE Имя файла или его расширение имеет слишком большую длину.

0207 0x00CF Стек занят.

0208 0x00D0 Подстановочные знаки * и/или ? заданы неверно или образуют неверный шаблон имени.

0209 0x00D1 Отправляемый сигнал неверен.

0210 0x00D2 Не удается установить обработчик сигналов.

0212 0x00D4 Сегмент заблокирован и не может быть перемещен.

0214 0x00D6 К этой программе или модулю присоединено слишком много динамически подключаемых модулей.

0215 0x00D7 Вызовы LoadModule не могут быть вложены.

0230 0x00E6 Состояние канала является неверным.

0231 0x00E7 Все копии канала заняты.

0232 0x00E8 Идет закрытие канала.

0233 0x00E9 С обоих концов канала отсутствуют процессы.

0234 0x00EA Имеются дополнительные данные.

0240 0x00F0 Сеанс был прекращен.

0254 0x00FE Имя дополнительного атрибута было задано неверно.

0255 0x00FF Дополнительные атрибуты несовместимы между собой.

0259 0x0103 Дополнительные данные отсутствуют.

0266 0x010A Не удается использовать интерфейс (API) Cору.

0267 0x010B Неверно задано имя каталога.

0275 0x0113 Дополнительные атрибуты не уместились в буфере.

0276 0x0114 Файл дополнительных атрибутов поврежден.

0277 0x0115 Файл дополнительных атрибутов переполнен.

0278 0x0116 Неверно указан дескриптор дополнительного атрибута.

0282 0x011A Установленная файловая система не поддерживает дополнительные атрибуты.

0288 0x0120 Попытка освободить не принадлежащий процессу объект синхронизации.

0298 0x012A Слишком много попыток занесения события для семафора.

0299 0x012B Запрос Read/WriteProcessMemory был выполнен только частично.

0317 0x013D Не удается найти сообщение с номером 0x%1 в файле сообщений %2.

0487 0x01E7 Попытка обращения к неверному адресу.

0534 0x0216 Длина результата арифметической операции превысила 32 разряда.

0535 0x0217 С другой стороны канала присутствует процесс.

0536 0x0218 Идет ожидание открытия процессом другой стороны канала.

0994 0x03E2 Нет доступа к дополнительным атрибутам.

0995 0x03E3 Операция ввода/вывода была прервана из-за завершения потока команд или по запросу приложения.

0996 0x03E4 Наложенное событие ввода/вывода не находится в сигнальном состоянии.

0997 0x03E5 Протекает наложенное событие ввода/вывода.

0998 0x03E6 Неверная попытка доступа к адресу памяти.

0999 0x03E7 Ошибка при выполнении операции со страницей.

1001 0x03E9 Слишком глубокий уровень рекурсии. Стек переполнен.

1002 0x03EA Окно не может взаимодействовать с отправленным сообщением.

1003 0x03EB Не удается завершить выполнение функции.

1004 0x03EC Флаги установлены неверно.

1005 0x03ED Не удается опознать присутствующую на томе файловую систему. Убедитесь в том, что все системные драйверы загружены, а также в исправности самого тома.

1006 0x03EE Том для открытого файла был изменен извне, так что работа с файлом невозможна. Заданная операция не может быть выполнена в полноэкранном режиме.

1007 0x03EF Попытка ссылки на несуществующий элемент.

1008 0x03F0 База данных реестра повреждена.

1009 0x03F1 Параметр реестра имеет неверное значение.

1010 0x03F2 Не удается открыть параметр реестра.

1011 0x03F3 Не удается прочитать параметр реестра.

1012 0x03F4 Не удается записать параметр реестра.

1013 0x03F5 Один из файлов в базе данных реестра должен был быть восстановлен с помощью протокола или резервной копии. Восстановление прошло успешно.

1014 0x03F6 Реестр поврежден. Структура одного из файлов, содержащего данные реестра, повреждена. Возможно поврежден образ файла в памяти, или файл не удалось восстановить из-за отсутствия резервной копии/протокола.

1015 0x03F7 Операция ввода/вывода, инициированная реестром, закончилась неисправимым сбоем. Не удалось считать, записать или закрыть один из файлов, содержащих системный образ реестра.

1016 0x03F8 При попытке загрузить или восстановить файл реестра выяснилось, что этот файл имеет неверный формат.

1017 0x03F9 Попытка произвести недопустимую операцию над параметром реестра, отмеченным для удаления.

1018 0x03FA Не удалось выделить требуемое место в протоколе реестра.

1019 0x03FB Нельзя создать символическую связь для параметра реестра, который уже содержит подпараметры или значения.

1020 0x03FC Нельзя создать статический подпараметр для временного родительского параметра.

1021 0x03FD Запрос на оповещение об изменениях завершается, однако данные не были возвращены в буфер вызывающей процедуры. Теперь эта процедура нуждается в переборе файлов для поиска изменений.

1022 0x03FE Команда остановки была отправлена службе, от которой зависят другие службы. Команда неуместна для данной службы.

1051 0x041B Служба не ответила на запрос своевременно.

1052 0x041C Не удалось создать поток команд для службы.

1053 0x041D База данных службы заблокирована.

1054 0x041E Одна копия службы уже запущена.

1055	0x041F	Имя учетной записи задано неверно или не существует.
1056	0x0420	Указанная служба отключена или не может быть запущена.
1057	0x0421	Была сделана попытка установить циклическую зависимость между службами.
1058	0x0422	Указанная служба не установлена.
1059	0x0423	Служба в настоящее время не может принимать команды.
1060	0x0424	Служба не запущена.
1061	0x0425	Процесс службы не может установить связь с контроллером службы.
1062	0x0426	Ошибка службы при обработке команды.
1063	0x0427	Указанная база данных не существует.
1064	0x0428	Служба возвратила код ошибки.
1065	0x0429	Процесс был неожиданно завершен.
1066	0x042A	Не удалось запустить дочернюю службу.
1067	0x042B	Служба не запущена из-за сбоя при входе.
1068	0x042C	Сразу после запуска служба "зависла".
1069	0x042D	Блокировка базы данных указанной службы наложена неверно.
1070	0x042E	Указанная служба была отмечена для удаления.
1071	0x042F	Указанная служба уже существует.
1072	0x0430	Система в настоящий момент работает с использованием последней корректной конфигурации.
1073	0x0431	
1074	0x0432	Дочерняя служба не существует или была отмечена для удаления. Текущая конфигурация уже была задействована в качестве источника последнего корректного набора параметров.
1075	0x0433	
1076	0x0434	С момента последней загрузки попытки запустить службу не делались. Имя уже задействовано в качестве имени службы.
1077	0x0435	Достигнут физический конец ленты.
1078	0x0436	Достигнута метка файла.
1100	0x044C	Обнаружено начало раздела ленты.
1101	0x044D	Достигнут конец набора файлов.
1102	0x044E	Больше данных на ленте нет.
1103	0x044F	Не удается создать на ленте разделы.
1104	0x0450	Неверный размер блока при обращении к новой ленте многоотомного раздела.
1105	0x0451	Сведения о разделах при загрузке ленты не обнаружены.
1106	0x0452	Не удается заблокировать механизм извлечения носителя.
1107	0x0453	Не удается извлечь носитель.
1108	0x0454	Носитель в устройстве мог быть заменен.
1109	0x0455	Шина ввода/вывода была инициализирована заново.
1110	0x0456	Отсутствует носитель в устройстве.
1111	0x0457	В многобайтовой кодовой странице отсутствует символ для одного из кодов в формате Unicode.
1112	0x0458	
1113	0x0459	Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL).
1114	0x045A	Идет завершение работы системы. Прервать завершение работы системы невозможно, так как оно не было инициализировано.
1115	0x045B	
1116	0x045C	Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве. Ни одно из последовательных устройств успешно инициализировано не было.
1117	0x045D	Драйвер последовательных устройств будет выгружен.
1118	0x045E	Не удается открыть устройство, использующее общий с другими устройствами запрос на прерывание (IRQ). Как минимум одно устройство, использующее этот же запрос IRQ, уже было открыто.
1119	0x045F	Последовательная операция ввода/вывода была завершена в результате следующей операции записи в последовательный порт. (Значение IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER достигло 0.)
1120	0x0460	Последовательная операция ввода/вывода была завершена по истечении периода ожидания. (Значение IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER не достигло 0.)
1121	0x0461	На гибком диске не обнаружена адресная метка идентификатора. Обнаружено несоответствие между полем идентификатора сектора гибкого диска и адресом дорожки контроллера.
1122	0x0462	
1123	0x0463	Ошибка, возвращенная контроллером гибких дисков, не опознается драйвером. Контроллером гибких дисков возвращены некорректные значения регистров.
1124	0x0464	Зафиксирован многократный сбой операции проверки при обращении к жесткому диску.
1125	0x0465	
1126	0x0466	Зафиксирован многократный сбой операции при обращении к жесткому диску. При обращении к жесткому диску потребовался сброс контроллера, однако даже его произвести не удалось.
1127	0x0467	
1128	0x0468	Достигнут физический конец ленты. Недостаточно памяти сервера для обработки команды.
1129	0x0469	Обнаружена вероятность возникновения взаимоблокировки.
1130	0x046A	Базовый адрес или смещение имеют неверное выравнивание.
1131	0x046B	Попытка изменения режима питания была заблокирована другим приложением или драйвером.
1132	0x046C	
1140	0x0474	Сбой BIOS при попытке изменения режима питания. Для указанной программы требуется более поздняя версия Windows.
1141	0x0475	Указанная программа не является программой для Windows или MS-DOS.
1150	0x047E	Запуск более одной копии указанной программы невозможен.
1151	0x047F	Указанная программа была написана для одной из предыдущих версий Windows.
1152	0x0480	Поврежден один из файлов библиотек, необходимых для выполнения данного приложения.
1153	0x0481	
1154	0x0482	Указанному файлу не сопоставлено ни одно приложение для выполнения данной операции.
1155	0x0483	Ошибка при пересылке команды приложению. Не найден один из файлов библиотек, необходимых для выполнения данного приложения.
1156	0x0484	
1157	0x0485	Указано неверное имя устройства. Устройство в настоящее время не присоединено, однако сведения о нем в конфигурации присутствуют.
1200	0x04B0	
1201	0x04B1	Попытка записать сведения об устройстве, которые уже были записаны. Ни одна из систем доступа к сети не смогла обработать заданный сетевой путь.

1202	0x04B2	
1203	0x04B3	Имя системы доступа к сети задано неверно.
1204	0x04B4	Не удается открыть конфигурацию подключения к сети.
1205	0x04B5	Конфигурация подключения к сети повреждена.
1206	0x04B6	Перечисление для объектов, не являющихся контейнерами, невозможно.
1207	0x04B7	Ошибка.
1208	0x04B8	Неверный формат имени группы.
1209	0x04B9	Неверный формат имени компьютера.
1210	0x04BA	Неверный формат имени события.
1211	0x04BB	Неверный формат имени домена.
1212	0x04BC	Неверный формат имени службы.
1213	0x04BD	Неверный формат сетевого имени.
1214	0x04BE	Неверный формат имени ресурса.
1215	0x04BF	Неверный формат пароля.
1216	0x04C0	Неверный формат имени сообщения.
1217	0x04C1	Неверный формат задания адреса, по которому отправляется сообщение.
1218	0x04C2	Представленные идентификационные сведения конфликтуют с имеющимися.
1219	0x04C3	Попытка установки сеанса связи с сервером сети, для которого достигнут предел по
1220	0x04C4	числу таких сеансов. Имя рабочей группы или домена уже используется другим компьютером в сети.
1221	0x04C5	Сеть отсутствует или не запущена.
1222	0x04C6	Операция была отменена пользователем.
1223	0x04C7	Указанная операция не может быть выполнена для файла с открытым разделом.
1224	0x04C8	Удаленная система отклонила запрос на подключение к сети.
1225	0x04C9	Сетевое подключение было закрыто.
1226	0x04CA	Конечной точке транспорта уже сопоставлен адрес.
1227	0x04CB	Конечной точке сети еще не сопоставлен адрес.
1228	0x04CC	Попытка выполнить операцию для несуществующего сетевого подключения.
1229	0x04CD	Попытка выполнить недопустимую операцию для активного сетевого подключения.
1230	0x04CE	Этот транспорт не обеспечивает доступа к удаленной сети.
1231	0x04CF	Этот транспорт не обеспечивает доступа к удаленной системе.
1232	0x04D0	Удаленная система не поддерживает транспортный протокол.
1233	0x04D1	На конечном звене нужной сети удаленной системы не запущена ни одна служба.
1234	0x04D2	Запрос был снят.
1235	0x04D3	Подключение к сети было разорвано локальной системой.
1236	0x04D4	Не удалось завершить операцию. Следует повторить ее.
1237	0x04D5	Не удалось произвести подключение к серверу, так как достигнут предел по числу
1238	0x04D6	одновременно установленных соединений. Попытка входа в сеть в непредусмотренное для этого пользователя (учетной записи)
1239	0x04D7	время дня. Данный пользователь не может войти в сеть с этой станции.
1240	0x04D8	Нельзя использовать сетевой адрес для данной операции.
1241	0x04D9	Служба уже зарегистрирована.
1242	0x04DA	Указанная служба не существует.
1243	0x04DB	Запрошенная операция не была выполнена, так как пользователь не
1244	0x04DC	зарегистрирован. Запрошенная операция не была выполнена, так как пользователь не подключен к
1245	0x04DD	сети. Указанная служба не существует. Требуется продолжить выполняющуюся операцию.
1246	0x04DE	Попытка выполнить операцию инициализации, которая уже проведена.
1247	0x04DF	Больше локальных устройств не найдено.
1248	0x04E0	Пользователь обладает не всеми использованными правами доступа.
1300	0x0514	Не было установлено соответствие между именами пользователей и
1301	0x0515	идентификаторами защиты. Системные квоты для данной учетной записи не установлены.
1302	0x0516	Ключ шифрования недоступен.
1303	0x0517	Пароль NT слишком сложен и не может быть преобразован в пароль LAN Manager.
1304	0x0518	Вместо пароля LAN Manager была возвращена пустая строка. Версия изменений неизвестна.
1305	0x0519	Два уровня изменений несовместимы между собой.
1306	0x051A	Этот код защиты не может соответствовать владельцу объекта.
1307	0x051B	Этот код защиты не может соответствовать основной группе объекта.
1308	0x051C	Предпринята попытка использования элемента имперсонализации потоком команд,
1309	0x051D	который в данное время не производит имперсонализацию процесса. Группу нельзя отключить.
1310	0x051E	Отсутствуют серверы, которые могли бы обработать запрос на вход в сеть.
1311	0x051F	Указанный сеанс работы не существует. Возможно, он уже завершен.
1312	0x0520	Указанное право доступа не существует.
1313	0x0521	Указанное право доступа у клиента отсутствует.
1314	0x0522	Указанное имя не является корректным именем пользователя.
1315	0x0523	Пользователь с указанным именем уже существует.
1316	0x0524	Пользователь с указанным именем не существует.
1317	0x0525	Указанная группа уже существует.
1318	0x0526	Указанная группа не существует.
1319	0x0527	Указанный пользователь уже является членом заданной группы, либо группа не
1320	0x0528	может быть удалена, так как содержит как минимум одного пользователя. Указанный пользователь не является членом заданной группы.
1321	0x0529	Последнюю учетную запись из группы администраторов нельзя отключить или
1322	0x052A	удалить. Не удается обновить пароль. Текущий пароль был задан неверно.
1323	0x052B	Не удается обновить пароль. Новый пароль содержит недопустимые символы.
1324	0x052C	Не удается обновить пароль. Было нарушено одно из правил обновления.
1325	0x052D	Вход в сеть не произведен: имя пользователя или пароль не опознаны.
1326	0x052E	Вход в сеть не произведен: имеются ограничения, связанные с учетной записью.
1327	0x052F	Вход в сеть не произведен: учетная запись не предусматривает возможность входа в
1328	0x0530	данное время. Вход в сеть не произведен: пользователю не предоставлено право работы на этом
1329	0x0531	компьютере. Вход в сеть не произведен: срок действия указанного пароля истек.

1330	0x0532	
1331	0x0533	Вход в сеть не произведен: учетная запись в настоящее время отключена.
1332	0x0534	Именам пользователей не сопоставлены коды защиты данных.
1333	0x0535	Одновременно запрошено слишком много локальных кодов пользователей.
1334	0x0536	Дополнительные локальные коды пользователей недоступны.
1335	0x0537	Часть кода защиты данных неверна.
1336	0x0538	Список управления доступом (ACL) имеет неверную структуру.
1337	0x0539	Код защиты данных имеет неверную структуру.
1338	0x053A	Дескриптор защиты данных имеет неверную структуру.
1340	0x053C	Не удается построить список управления доступом (ACL) или элемент этого списка (ACE).
1341	0x053D	Сервер в настоящее время отключен.
1342	0x053E	Сервер в настоящее время включен.
1343	0x053F	Значение задано неверно.
1344	0x0540	Недостаточно памяти для обновления сведений, относящихся к защите данных.
1345	0x0541	Указанные атрибуты неверны или несовместимы с атрибутами группы в целом.
1346	0x0542	Требуемый уровень имперсонализации не обеспечен, или обеспеченный уровень неверен.
1347	0x0543	Не удается открыть элемент защиты данных неизвестного уровня.
1348	0x0544	Запрошен неверный класс сведений для проверки.
1349	0x0545	Тип элемента не соответствует требуемой операции.
1350	0x0546	Операция, связанная с защитой данных, не может быть выполнена для незащищенного объекта.
1351	0x0547	Недоступен сервер Windows NT, или объекты внутри домена защищены. Требуемые сведения недоступны.
1352	0x0548	Диспетчер защиты (SAM) или локальный сервер (LSA) не смог выполнить требуемую операцию.
1353	0x0549	Состояние домена не позволило выполнить нужную операцию.
1354	0x054A	Эта операция разрешена только для главного контроллера домена.
1355	0x054B	Указанный домен не существует.
1356	0x054C	Указанный домен уже существует.
1357	0x054D	Была сделана попытка превысить предел на число доменов, обслуживаемых одним сервером.
1358	0x054E	Не удается завершить требуемую операцию из-за сбоя в данных на диске или неустранимой ошибки носителя.
1359	0x054F	База данных системы защиты содержит внутренние противоречия.
1360	0x0550	Универсальные типы доступа содержатся в маске доступа, которая должна была уже быть связана с нестандартными типами.
1361	0x0551	Дескриптор защиты имеет неверный формат.
1362	0x0552	Требуемое действие может использоваться только в процессе входа в сеть. Вызвавший его процесс не зарегистрирован как относящийся к процедуре входа.
1363	0x0553	Запуск нового сеанса работы с уже используемым кодом невозможен.
1364	0x0554	Пакет аутентификации не опознан.
1365	0x0555	Операция не соответствует текущему состоянию процесса входа в сеть.
1366	0x0556	Код сеанса уже используется.
1367	0x0557	Режим входа задан неверно.
1368	0x0558	Не удается обеспечить представление через именованный конвейер до тех пор, пока данные не прочитаны с этого конвейера.
1369	0x0559	Операция несовместима с состоянием транзакции для ветви реестра.
1370	0x055A	База данных защиты повреждена.
1371	0x055B	Операция не предназначена для встроенных учетных записей.
1372	0x055C	Операция не предназначена для встроенной специальной группы.
1373	0x055D	Операция не предназначена для встроенного специального пользователя.
1374	0x055E	Нельзя удалить пользователя из группы, так как она является для него основной.
1375	0x055F	Элемент уже используется в качестве основного элемента.
1376	0x0560	Указанная локальная группа не существует.
1377	0x0561	Указанный пользователь не входит в локальную группу.
1378	0x0562	Указанный пользователь уже является членом локальной группы.
1379	0x0563	Указанная локальная группа уже существует.
1380	0x0564	Вход в сеть не произведен: пользователю не разрешено производить вход в сеть в данном режиме с этого компьютера.
1381	0x0565	Достигнут предел по количеству защищенных данных/ресурсов для одной системы.
1382	0x0566	Длина защищенных данных превышает максимально возможную.
1383	0x0567	Локальная база данных защиты содержит внутренние несоответствия.
1384	0x0568	В процессе входа в сеть было использовано слишком много кодов защиты.
1385	0x0569	Вход в сеть не произведен: выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен.
1386	0x056A	Для смены пароля необходим зашифрованный пароль.
1387	0x056B	Не удается добавить нового пользователя в локальную группу, так как этот пользователь не существует.
1388	0x056C	Не удается добавить нового пользователя в группу, так как этот пользователь имеет неверный тип учетной записи.
1389	0x056D	Задано слишком много кодов защиты.
1390	0x056E	Для смены пароля необходим зашифрованный пароль.
1391	0x056F	Список управления доступом (ACL) не содержит наследуемых компонентов
1392	0x0570	Файл или каталог поврежден. Чтение невозможно.
1393	0x0571	Структура диска повреждена. Чтение невозможно.
1394	0x0572	Отсутствует ключ для указанного сеанса входа в сеть.
1395	0x0573	Количество подключений к службе ограничено. Дополнительные подключения в настоящее время невозможны.
1400	0x0578	Неверный дескриптор окна.
1401	0x0579	Неверный дескриптор меню.
1402	0x057A	Неверный дескриптор указателя.
1403	0x057B	Неверный дескриптор таблицы сочетаний клавиш.
1404	0x057C	Неверный дескриптор обработчика.
1405	0x057D	Неверный дескриптор многооконной структуры.
1406	0x057E	Не удается создать дочернее окно верхнего уровня.
1407	0x057F	Не удается найти класс окна.
1408	0x0580	Окно принадлежит другому потоку команд.

1409 0x0581 Назначенная клавиша уже зарегистрирована.
1410 0x0582 Класс уже существует.
1411 0x0583 Класс не существует.
1412 0x0584 Не все окна, принадлежащие данному классу, закрыты.
1413 0x0585 Неверный индекс.
1414 0x0586 Неверный дескриптор значка.
1415 0x0587 Используются ключевые слова, относящиеся к окнам диалога типа private.
1416 0x0588 Идентификатор списка не найден.
1417 0x0589 Подстановочные знаки не обнаружены.
1418 0x058A Буфер обмена для потока команд не открыт.
1419 0x058B Назначенная клавиша не зарегистрирована.
1420 0x058C Окно не является окном диалога.
1421 0x058D Не найден идентификатор элемента управления.
1422 0x058E Неверное сообщение для поля со списком (поле не имеет области ввода).
1423 0x058F Окно не является полем со списком.
1424 0x0590 Высота не может превышать 256.
1425 0x0591 Неверный дескриптор контекста устройства (DC).
1426 0x0592 Неверный тип процедуры обработки.
1427 0x0593 Неверная процедура обработки.
1428 0x0594 Невозможно установить нелокальный обработчик без дескриптора модуля.
1429 0x0595 Эта процедура обработки может быть только глобальной.
1430 0x0596 Процедура для обработки журнала уже установлена.
1431 0x0597 Процедура обработки не установлена.
1432 0x0598 Неверное сообщение для простого списка.
1433 0x0599 Параметр LB_SETCOUNT отправлен списку неверного типа.
1434 0x059A Список не входит в порядок обхода элементов управления.
1435 0x059B Нельзя уничтожить объект, созданный другим потоком команд.
1436 0x059C Дочерние окна не могут иметь меню.
1437 0x059D Окно не имеет системного меню.
1438 0x059E Неверный тип окна сообщения.
1439 0x059F Неверный системный параметр (SPI_*).
1440 0x05A0 Экран уже заблокирован.
1441 0x05A1 Дескрипторы всех окон, входящих в многооконную структуру, должны иметь общий родительский дескриптор.
1442 0x05A2 Окно не является дочерним.
1443 0x05A3 Неверная команда GW_*.
1444 0x05A4 Неверный идентификатор потока команд.
1445 0x05A5 Невозможно обработать сообщение от окна, не являющегося компонентом многооконного (MDI) интерфейса.
1446 0x05A6 Всплывающее меню уже активно.
1447 0x05A7 Окно не имеет полос прокрутки.
1448 0x05A8 Диапазон значений для полосы прокрутки не может выходить за пределы 0x7FFF.
1449 0x05A9 Невозможно отобразить или удалить окно указанным способом.
1450 0x05AA Недостаточно системных ресурсов для завершения операции.
1451 0x05AB Недостаточно системных ресурсов для завершения операции.
1452 0x05AC Недостаточно системных ресурсов для завершения операции.
1453 0x05AD Недостаточная квота для завершения операции.
1454 0x05AE Недостаточная квота для завершения операции.
1455 0x05AF Файл подкачки слишком мал для завершения операции.
1456 0x05B0 Не найден пункт меню.
1500 0x05DC Журнал событий поврежден.
1501 0x05DD Не удается найти файл журнала событий. Служба протоколирования событий не запущена.
1502 0x05DE Журнал событий переполнен.
1503 0x05DF Журнал событий был изменен в промежутке между двумя операциями чтения.
1700 0x06A4 Неверная привязка строки.
1701 0x06A5 Неверный тип дескриптора привязки.
1702 0x06A6 Недопустимый дескриптор привязки.
1703 0x06A7 Последовательность протокола RPC не поддерживается.
1704 0x06A8 Некорректная последовательность протокола RPC.
1705 0x06A9 Неверный универсальный уникальный идентификатор строки (UUID).
1706 0x06AA Неверный формат адреса конечного узла.
1707 0x06AB Сетевой адрес задан неверно.
1708 0x06AC Конечный узел не найден.
1709 0x06AD Неверно задано значение интервала ожидания.
1710 0x06AE Универсальный уникальный идентификатор объекта (UUID) не найден.
1711 0x06AF Универсальный уникальный идентификатор объекта (UUID) уже зарегистрирован.
1712 0x06B0 Универсальный уникальный идентификатор типа (UUID) уже зарегистрирован.
1713 0x06B1 Сервер RPC уже находится в режиме приема команд.
1714 0x06B2 Не зарегистрирована ни одна протокольная последовательность.
1715 0x06B3 Сервер RPC не принимает команды.
1716 0x06B4 Неизвестный тип диспетчера.
1717 0x06B5 Неизвестный интерфейс.
1718 0x06B6 Привязка отсутствует.
1719 0x06B7 Протокольные последовательности отсутствуют.
1720 0x06B8 Не удается создать конечный узел.
1721 0x06B9 Недостаточно ресурсов для завершения операции.
1722 0x06BA Сервер RPC недоступен.
1723 0x06BB Сервер RPC занят и не может завершить операцию.
1724 0x06BC Неверные параметры сети.
1725 0x06BD Активные удаленные вызовы процедур в потоке отсутствуют.
1726 0x06BE Сбой при удаленном вызове процедуры.
1727 0x06BF Сбой при удаленном вызове процедуры. Вызов не произведен.
1728 0x06C0 Ошибка протокола удаленного вызова процедур (RPC).
1730 0x06C2 Синтаксис не поддерживается сервером RPC.
1732 0x06C4 Тип универсального уникального идентификатора (UUID) не поддерживается.
1733 0x06C5 Неверный тег.
1734 0x06C6 Неверные границы массива.

1735	0x06C7	Привязка не содержит имени элемента.
1736	0x06C8	Имя имеет неверный синтаксис.
1737	0x06C9	Синтаксис имени не поддерживается.
1739	0x06CB	Отсутствуют сетевые адреса, позволяющие сконструировать универсальный уникальный идентификатор (UUID).
1740	0x06CC	Этот конечный узел существует в двух экземплярах.
1741	0x06CD	Неизвестный тип аутентификации.
1742	0x06CE	Максимальное число вызовов слишком мало.
1743	0x06CF	Строка имеет слишком большую длину.
1744	0x06D0	Не найдена последовательность протокола RPC.
1745	0x06D1	Номер процедуры выходит за рамки допустимого диапазона.
1746	0x06D2	Привязка не содержит никаких сведений, относящихся к аутентификации.
1747	0x06D3	Неизвестная служба аутентификации.
1748	0x06D4	Неизвестный уровень аутентификации.
1749	0x06D5	Неверный контекст системы защиты.
1750	0x06D6	Неизвестная служба авторизации.
1751	0x06D7	Недопустимый элемент.
1752	0x06D8	Конечный узел (сервер) не может выполнить операцию.
1753	0x06D9	Дополнительные конечные узлы недоступны.
1754	0x06DA	Экспорт интерфейсов не производился.
1755	0x06DB	Имя элемента задано не полностью.
1756	0x06DC	Неправильная версия.
1757	0x06DD	Другие члены в группе отсутствуют.
1758	0x06DE	Элементы, экспорт которых можно отменить, отсутствуют.
1759	0x06DF	Интерфейс не найден.
1760	0x06E0	Элемент уже существует.
1761	0x06E1	Элемент не найден.
1762	0x06E2	Служба имен недоступна.
1763	0x06E3	Неверное семейство сетевых адресов.
1764	0x06E4	Операция не поддерживается.
1765	0x06E5	Отсутствует контекст защиты данных для обеспечения имперсонификации.
1766	0x06E6	Внутренняя ошибка при удаленном вызове процедуры (RPC).
1767	0x06E7	Сервер RPC попытался произвести целочисленное деление на нуль.
1768	0x06E8	Ошибка адресации на сервере RPC.
1769	0x06E9	Операция с плавающей точкой на сервере RPC привела к делению на нуль.
1770	0x06EA	Исчезновение порядка при операции с плавающей точкой на сервере RPC.
1771	0x06EB	Переполнение при операции с плавающей точкой на сервере RPC.
1772	0x06EC	Список серверов RPC, доступных для привязки дескрипторов, был исчерпан.
1773	0x06ED	Не удается открыть файл таблицы преобразования символов.
1774	0x06EE	Файл таблицы преобразования символов содержит менее 512 байт.
1775	0x06EF	При удаленном вызове процедуры главному компьютеру от клиента был передан пустой дескриптор контекста.
1777	0x06F1	В процессе удаленного вызова процедуры дескриптор контекста был изменен.
1778	0x06F2	Дескрипторы привязки, переданные при удаленном вызове процедуры, не соответствуют друг другу.
1779	0x06F3	Не удается получить дескриптор удаленного вызова процедуры.
1780	0x06F4	Был передан пустой указатель ссылки.
1781	0x06F5	Номер находится за пределами допустимого диапазона.
1782	0x06F6	Количество байт слишком мало.
1783	0x06F7	Переданы неверные данные.
1784	0x06F8	Имеющийся буфер не подходит для указанной операции.
1785	0x06F9	Не удается определить тип диска. Вероятно, он не отформатирован.
1786	0x06FA	Рабочая станция не может участвовать в отношениях доверенности.
1787	0x06FB	База данных диспетчера учетных записей на сервере Windows NT не содержит записи для регистрации этого компьютера как рабочей станции через отношения доверенности.
1788	0x06FC	Установка отношений доверенности между основным доменом и доменом-доверителем не состоялась.
1789	0x06FD	Не удалось установить доверительные отношения между этой рабочей станцией и основным доменом.
1790	0x06FE	Вход в сеть не произведен.
1791	0x06FF	Удаленный вызов процедуры для данного потока уже произведен.
1792	0x0700	Попытка входа в сеть при отключенной сетевой службе входа.
1793	0x0701	Срок действия учетной записи пользователя истек.
1794	0x0702	Система переадресации занята и не может быть выгружена.
1795	0x0703	Указанный драйвер принтера уже установлен.
1796	0x0704	Указанный порт не существует.
1797	0x0705	Неизвестный драйвер принтера.
1798	0x0706	Неизвестный процессор печати.
1799	0x0707	Файл-разделитель задан неверно.
1800	0x0708	Приоритет задан неверно.
1801	0x0709	Имя принтера задано неверно.
1802	0x070A	Принтер уже существует.
1803	0x070B	Неверная команда принтера.
1804	0x070C	Неверно задан тип данных.
1805	0x070D	Неверно задана среда.
1806	0x070E	Все привязки исчерпаны.
1807	0x070F	Использованное имя является междоменным трстовым именем. Для обращения к этому серверу воспользуйтесь глобальным или локальным именем.
1808	0x0710	Указанное имя является именем компьютера. Для доступа к серверу воспользуйтесь глобальным или локальным именем пользователя.
1809	0x0711	Указанное имя является именем серверного траста. Для доступа к серверу воспользуйтесь глобальным или локальным именем пользователя.
1810	0x0712	Указанное имя или идентификатор защиты (SID) домена несовместимы со сведениями, полученными о домене через отношения доверенности.
1811	0x0713	Сервер занят и не может быть выгружен.
1812	0x0714	Файл образа не содержит раздела с ресурсами.
1813	0x0715	Указанный тип ресурса в файле образа отсутствует.

1814 0x0716 Указанное имя ресурса не найдено в файле образа.
1815 0x0717 Код языка для ресурсов в файле образа не найден.
1816 0x0718 Не удается обработать команду.
1817 0x0719 Ни один интерфейс не зарегистрирован.
1818 0x071A В процессе обработки вызова произошла смена сервера.
1819 0x071B Дескриптор привязки не содержит всей необходимой информации.
1820 0x071C Ошибка при обмене данными.
1821 0x071D Запрошенный уровень проверки имен не поддерживается.
1822 0x071E Ни одно основное имя не зарегистрировано.
1823 0x071F Указан неверный код ошибки Windows RPC.
1824 0x0720 Был создан идентификатор UUID, который подходит только для этого компьютера.
1825 0x0721 Ошибка в пакете защиты данных.
1826 0x0722 Поток команд не прерван.
1827 0x0723 Недопустимая операция для дескриптора шифрования/дешифрования.
1828 0x0724 Несовместимая версия пакета.
1829 0x0725 Несовместимая версия RPC.
1898 0x076A Член группы не найден.
1899 0x076B Не удается создать базу данных отображения конечного узла.
1900 0x076C Универсальный уникальный идентификатор объекта (UUID) имеет пустое значение.
Время задано некорректно.
1901 0x076D Имя формы задано некорректно.
1902 0x076E Размер формы задан некорректно.
1903 0x076F Указанный дескриптор принтера уже ожидается.
1904 0x0770 Указанный принтер был удален.
1905 0x0771 Некорректное состояние принтера.
1906 0x0772 Перед первым входом пользователь должен сменить свой пароль.
1907 0x0773 Не удается найти контроллер этого домена.
1908 0x0774 Учетная запись пользователя заблокирована и не может быть использована для входа в сеть.
1909 0x0775 Неверный формат пиксела.
2000 0x07D0 Выбран неверный драйвер.
2001 0x07D1 Тип или атрибут класса окна задан неверно.
2002 0x07D2 Требуемая операция для метафайлов не поддерживается.
2003 0x07D3 Требуемая операция преобразования не поддерживается.
2004 0x07D4 Требуемая операция обрезания рисунка не поддерживается.
2005 0x07D5 Имя пользователя задано неверно.
2202 0x089A Сетевое подключение не существует.
2250 0x08CA На подключенном устройстве имеются открытые файлы или запросы, ждущие обработки.
2401 0x0961 Активные подключения все еще существуют.
2402 0x0962 Устройство используется одним из активных процессов и не может быть отключено.
2404 0x0964 Указан неизвестный монитор печати.
Указанный драйвер принтера занят.
3000 0x0BB8 Не найден файл диспетчера очереди.
3001 0x0BB9 Не был произведен вызов StartDocPrinter.
3002 0x0BBA Не был произведен вызов AddJob.
3003 0x0BBB Указанный процессор печати уже установлен.
3004 0x0BBC Указанный монитор печати уже установлен.
3005 0x0BBD Ошибка WINS при обработке команды.
3006 0x0BBE Нельзя удалить локальную часть WINS.
4000 0x0FA0 Ошибка при импорте из файла.
4001 0x0FA1 Ошибка при архивации данных. Производилась ли ранее полная архивация?
4002 0x0FA2 Ошибка при архивации данных. Проверьте каталог, в который производится архивация базы данных.
4003 0x0FA3 архивация базы данных.
4004 0x0FA4 Имя не существует в базе данных WINS.
Репликация невозможна без предварительной настройки.
4005 0x0FA5 Недоступен список серверов для этой рабочей группы.
4006 0x0FA6
6118 0x17E6

[/ Наверх /](#) [/ Назад /](#)

РЕКОМЕНДУЕМ:		www.3Dnews.ru
Видео:	Материнские платы:	CPU & Memory:
» PCI-E VGA Roundup	» MSI 915P Neo2 : i915P	» Kingmax DDR2-533
» GBT Radeon X800 Pro	» GBT 8GPNXP-Duo : i915P	» Intel Pentium4 LGA775